



Батарейные шкафы (закрытые стеллажи) BFT4, BFT8, BFT16, BFT20 предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, их высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку. Допускается размещение одной линейки батарей в нескольких шкафах. Например, можно разместить 32 батареи 12ML100 в двух шкафах BFT16 (необходимо уточнять комплектацию при заказе).

Характеристики

Тип	Габариты (мм)			Размер полок (уровней)			Кол-во полок	Вес	Стандартная комплектация*	
	Ширина	Высота	Глубина	Ширина	Высота	Глубина			Соединители для установки комплекта батарей	Для ИБП мощностью
BFT4	460	300	760	420	260	720	1	18	4 шт x 75-120 Ач	до 3 кВА
BFT8	470	617	800	420	294	790	2	28	8 шт x 75-120 Ач	до 3 кВА
BFT16	470	1177	800	420	285	790	4	48	29 шт x 27-55 Ач + автоматический выключатель	до 60 кВА
BFT20	470	1464	800	420	283	790	5	60	20 шт x 75-120 Ач + автоматический выключатель	до 20 кВА

* стандартная комплектация может изменяться по требованию заказчика.

Размещение батарей AQQU*

	MP1280	MP12120	MP12170	12ML45	12ML55	12ML75	12ML100E-LT	12ML120	HP12-50W	HP12-116W	12HFL165W	12HFL211W	12HFL260W	12HFL320W	12HFL470W	12XFT50	12XFT100
Емкость	8	12	17	45	55	75	100	120	9	20	33	45	55	75	100	50	100
BFT4	24	16	18	8	8	4	4	4	24	18	8	8	8	4	4	9	3
BFT8	58	40	40	16	16	8	8	8	58	40	20	16	16	8	8	18	6
BFT16	111	76	78	32	32	16	16	16	111	76	32	32	32	16	16	36	12
BFT20	140	96	98	40	40	20	20	20	140	97	40	40	40	20	20	45	15

* А также большинства других марок АКБ стандартных габаритов. Для полной уверенности рекомендуем уточнять размеры по спецификации конкретных АКБ.